AGP11

Вакуумные датчики и вакуумметры

AGP11 - пьезорезистивный вакуумметр с интегрированными чувствительным элементом и электронным контроллером. В конструкции используется заполненный маслом кремниевый чувствительный элемент диффузионного типа.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Погрешность	±0,5 % полной шкалы
Питание	12-24 В пост. тока
Выходной сигнал	0-10 В пост. тока или 4-20 мА
Присоединение	KF16
Допустимое избыточное давление	300 кПа
Температура хранения	5...+60 °C
Материалы, контактирующие с вакуумом	нержавеющая сталь 304/316
Масса	249 г с дисплеем; 189 г без дисплея

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют раздельно по документации производителя.

Прибор предназначен для измерения остаточного давления. Официальное описание отмечает аналоговый выход, коррозионную стойкость, повторяемость, малую массу и отсутствие сложного обслуживания.

Контакты

ЛИКЛАБ · mail@asairsensors.ru · +7 (812) 715-00-17

Карточка AGP11 на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.