ATT

Датчики температуры и влажности

ATT - преобразователь температуры для промышленного измерения температуры и передачи результата в систему управления или индикации.

Технические данные

Параметр	Значение / исполнение
Диапазон измерения	-20-80 °C -20-100 °C 0-100 °C -50-100 °C -50-150 °C 0-150 °C -30-150 °C
Точность	±0,5 % полной шкалы ±0,25 % полной шкалы ±0,2 % полной шкалы
Выходной сигнал	4-20 мА 0-5 В 0-10 В 1-5 В 1-10 В RS-485
Электрическое подключение	авиационный разъем, кабель не входит в комплект герметичный кабельный вывод, кабель не входит в комплект разъем Hirschmann, кабель не входит в комплект

Подбор и документация

Укажите рабочую среду, требуемый диапазон, питание, интерфейс и присоединение. Параметры разных исполнений проверяют раздельно по документации производителя.

Исполнение выбирают по температурному диапазону, точности, типу выходного сигнала, электрическому разъему и конструкции монтажной части.

Контакты

ЛИКЛАБ · mail@asairsensors.ru · +7 (812) 715-00-17

Карточка ATT на asairsensors.ru

Сведения подготовлены по материалам ASAIR/AOSONG. Техническая карточка не заменяет руководство изготовителя. Редакция: 08.09.2026.